

Datenblatt: Transformator SITAS
Typ: TAM4096-0EN60-0FS1



Beschreibung:

Deutsch

Phasen: 1
 Bemessungsleistung /-kurzzeitleistung (S6) [kVA] : 0,232 /0,8
 Bemessungseingangsspannung [V]: 400
 Bemessungsausgangsspannung [V]: 115;24
 Bemessungsausgangsstrom [A]: 1,6 ; 2,0
 Bemessungsfrequenz [Hz] : 50...60
 Schaltgruppe / Schirmw.: Ili0 /0
 Bemessungsumgebungstemp. / Therm. Klasse : 40 /B
 Schutzart IP: 00
 Anschlussart: Federzugklemme
 Montageart: Schrauben
 Vorschrift : EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
 Verluste [W]: 28,7
 Gewicht [kg]: 3,6

Anschluss:

Klemmenleiste 1: 1-2
 Klemmenleiste 2: 34-33-32-31

Art	Spg. [V]	Anschluss	Verbindung
PRI1	400	1-2	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Maßzeichnung / Montagelochung : MTZAM254-06


(siehe Anlage)

(see enclosure)

Abmessungen [mm]:

excellence inside.

Datasheet: Transformer SITAS
Type: TAM4096-0EN60-0FS1



Description:

English

phases: 1
 rated output/short-time capacity (S6) [kVA]: 0,232 /0,8
 rated input voltage [V]: 400
 rated output voltage [V]: 115;24
 rated output current [A]: 1,6 ; 2,0
 rated frequency [Hz]: 50...60
 vector group / shield winding: Iii0 /0
 rated ambient temperature / temp. Class: 40 /B
 protection IP: 00
 type of terminals: Spring Loaded Terminal
 mounting: Screw
 standard : EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
 Losses [W]: 28,7
 Weight [kg]: 3,6

Connection:

Terminals 1: 1-2
 Terminals 2: 34-33-32-31

Type	Voltage [V]	Terminals	Wiring
PRI1	400	1-2	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Dimension drawing / Mounting : MTZAM254-06

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimension values [mm]:

excellence inside.

Fiche technique: Transformateur SITAS

Type: TAM4096-0EN60-0FS1



Description:

Francais

Phases :	1
Puissance assignée/puiss. courte durée (S6) [kVA]:	0,232 / 0,8
Tension assignée d'entrée [V] :	400
Tension assignée de sortie [V] :	115;24
Courant assigné de sortie [A] :	1,6 ; 2,0
Fréquence assignée [Hz] :	50...60
Couplage / écran :	III 0 / 0
Temp. ambiante assignée/classe therm. :	40 / B
Degré de protection IP :	00
Connectique :	Bornes a Ressort
Type de montage :	Vis
Prescription :	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Pertes [W]:	28,7
Poids [kg]:	3,6

Raccordement:

Bornier 1: 1-2
Bornier 2: 34-33-32-31

Type	Tension [V]	Raccordement	Connexion
PRI1	400	1-2	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Encombrement / Fixations

MTZAM254-06

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensions [mm]

excellence inside.

Hoja de datos: Transformador SITAS

Tipo: TAM4096-0EN60-0FS1



Descripción:

Español

Fases:	1
Potencia asignada/cap. de carga breve (S6) [kVA]:	0,232 /0,8
Tensión asignada de entrada [V]:	400
Tensión asignada de salida [V]:	115;24
Intensidad asignada de salida [A]:	1,6 ; 2,0
Frecuencia asignada [Hz]:	50...60
Grupo de conexión / prot. enrollando:	III0 /0
Temperatura ambiente / clase térmica	40 /B
Grado de protección IP:	00
Tipo de conexión:	Bornes de Resorte
Tipo de montaje:	tornillo
prescripciones:	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Pérdidas [W]:	28,7
Peso [kg]:	3,6

Conexión:

Regl. de bornas 1: 1-2

Regl. de bornas 2: 34-33-32-31

Tipo	Tensión [V]	Bornas	Puentes de conexión
PRI1	400	1-2	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Dimensiones / Taladros de montaje

MTZAM254-06

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensiones [mm]

excellence inside.